

# Wie man ein Scheinwerfer über DMX mit FreeStyler steuern kann

## **1.**

Scheinwerfer mit einem DMX Kabel und einer Schnittstelle an den Computer anschließen.

## **2.**

Programm FreeStyler installieren.

## **3.**

Scheinwerfer in Fixture Creator erstellen.

## **4.**

Bei dem ersten Scheinwerfer die Startnummer eins angeben.

Hat der Scheinwerfer zum Beispiel 9 Kanäle darf der nächste Scheinwerfer erst Startnummer 10 haben. Hat der nächste Scheinwerfer zum Beispiel 7 Kanäle darf der nächste erst 18 haben.

## **5.**

Anfangen die Scheinwerfer zu Steuern.